



HNB100H

Kaitسلüliti x250, 3P, 63-80-100A, 40kA, reguleeritav

Bränd: Hager

GTIN: 3250613347734

Kompaktkaitسلüliti x250, 3-pooluseline, on mõeldud elektripaigaldiste ja jaotussüsteemide töökindlaks kaitseks. Reguleeritav nimivool vahemikus 63 - 80 - 100A võimaldab seadet täpselt kohandada vastavalt konkreetse rakenduse vajadustele. Kaitسلüliti on varustatud reguleeritava termilise väljalülitusega ($0,63 - 0,8 - 1 \times I_n$), mis tagab täpse ülekoormuskaitse, ning fikseeritud magnetväljalülitusega ($>10 \times I_n$), mis pakub usaldusväärset lühisekaitset. Katkestusvõime 40kA tagab töökindla toimimise ka suuremate lühisvoolude korral.

Seade on varustatud mehaanilise testnupuga, mis võimaldab lihtsat funktsionaalsuse kontrolli. Paigaldus on ette nähtud paigaldusplaadile või Univers N seadmeväljale, tagades paindliku integreerimise erinevatesse jaotussüsteemidesse. Kaitسلüliti funktsionaalsust saab laiendada erinevate lisaseadmetega, võimaldades lahendust kohandada vastavalt paigalduse ja kasutuse eripäradele.

ETIM-teave:

Hinnatud püsivool Iu	100 A
Nimipinge	220 V - 415 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus Icu, 400 V, 50 Hz	40 kA
Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	63 A - 100 A
Reguleerimisvahemik lühiajaline viivitusega lühise vabastamine	0 A - 0 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	600 A - 1300 A
Võimsuskadu	24.8 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Jah
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Ei
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esikülg
Juhtelemendi tüüp	Lüliti
Täielik seade koos kaitseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Jah
Kaitseaste (IP)	IP40

Kinnitused / märgistused:

