



MR-42-230V

### Sysäysrele MR-42 2 x vaihtokosketin 16A 230VAC elektroninen

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188115902

**Sähkönumero:** 2707197

Elektroniset sysäysreleet Painikeohjatuilla sysäysreleillä voidaan korvata käytäväkytkentään tarvittavat vaihto- ja ristikytkimet valaistushajauksessa. Releet MR-41/UNI, MR-42/UNI muistavat viimeksi päällä olleen tilan syöttöjännitekatkoksen jälkeen. Katkoksen aikana rele on pois päältä ja syötön palautuessa rele kytkeytyy automaattisesti päälle.

MR-42:

- Syöttöjännite: 230AUC
- Lähtökosketin: 2 x vaihto 16A, 4000VA/AC1, 384 W/VDC
- Katkaisujännite 250VAC / 24VDC
- !-mod, DIN-kisko

MR-42 - vaihtoehtoisesti koskettimet kytketään samanaikaisesti tai koskettimet kytkentä portaittain - toiminto valitaan valintapyörällä, F1 lähtökoskettimet toimivat samanaikaisesti ja F2 koskettimet toimivat portaittain.

#### ETIM-tiedot:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Toiminto  | elektroninen kytkin |
| Asennustapa   | DIN-kisko           |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                     | 1                   |
| Upotussyvyys  | 64 mm               |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä                 | 0                   |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä                   | 0                   |
| Vaihtokoskettimien lukumäärä                        | 2                   |
| Ohjausjännite 1                                     | 230 V - 230 V       |
| Ohjausjännite 1:n tyyppi                            | AC                  |
| Ohjausjännite 1:n taajuus                           | 50 Hz - 60 Hz       |
| Ohjausjännite 2                                     | 0 V - 0 V           |
| Ohjausjännite 2:n tyyppi                            | AC                  |
| Ohjausjännite 2:n taajuus                           | 0 Hz - 0 Hz         |
| Mitoitettu kytkentävirta                            | 16 A                |
| Syöttöjännite                                       | 230 V - 230 V       |
| Syöttöjännitteen tyyppi                             | AC                  |
| Maksimi hehkulamppukuorma                           | 1000 W              |
| Loistelamppukuorma maks.                            | 690 VA              |
| Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.            | 0 VA                |
| Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 0 VA                |
| Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)                | 0 A                 |
| Käsiikäyttöinen                                     | ei                  |

#### Hyväksynät / merkinnät:

