



EE804A

Būvio - judesio jutiklis, virštinkinis, 360°, 6/6m, 8A 250V AC1 (1000W), baltas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612258765

Būvio - judesio jutiklis, virštinkinis, 360°, 6/6m, 8A 250V AC1 (1000W), baltas

ETIM duomenys:

Modelis	Kustības sensors
Jutiklio tipas	Pasīvais infrasarkanais
Su DALI sąsaja	Ne
Pastovi šviesos kontrolė	Ne
Šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos valdymas	Ne
Priverstinis įjungimas/išjungimas	Ne
Priverstinis išjungimas	Ne
Gyvūnų zona	Ne
Apsauga nuo pralinkimo	Ne
Jungiamas į tinklą	Taip
Skenavimo kampas	360 °
Optimalus montavimo aukštis	4 m
Laiptinės stebėjimas	Ne
Tarpsisteminis jungiklis	Ne
Maks. šoninis perdavimo diapazonas	6 m
Didžiausias pasiridymo diapazonas	12.5 m²
Maks. priekinis perdavimo diapazonas	6 m
Tinka belaidžiam perdavimui	Ne
Nuotolinė operacija	Taip
Su nuotoliniu valdymu	Ne
Reguliuojamas atsakomosios vertės jautrumas	Taip
Reguliuojamos atsakomosios vertės apšvietimas	Taip
Su signaliniu įtaisu	Ne
Mokymo funkcija, skirta šviesumo vertės reakcijai	Taip
Užtamsinimo funkcija su užtamsinimo pagrindiniu elementu	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Taip
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
RAL numeris (gretimas)	9001
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Min. įjungimo laikas	5 s
Maks. darbinis ciklas	30 min
Išjungimo delsa	0 s
Įjungimo delsa	0 s
Horizontalus nustatymo kampas nuo / iki	360 ° - 360 °
Horizontalaus pasukimo diapazono jutiklis	360 ° - 360 °
Šviestuvo reakcijos vertė	5 lx - 1000 lx
Maks. perjungimo galia	2300 W
Maksimali perjungimo galia LED	400 W

C apkrova	Taip
Temperatūros diapazonas	-5 °C - 45 °C
Perjungimo sričių skaičius	1
Maks. startinė srovė	10 A
Mažiausioji paleidimo srovė	0 A
Pastotės įvestis	Taip
Plotis	100 mm
Aukštis	61 mm
Gylis	100 mm
Diametras	100 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Suprojektuotas gylis	0 mm
Suprojektuotas ilgis	0 mm
Suprojektuotas diametras	0 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

Patvirtinimai / ženklینimas:

