



EE804A

Kustību sensors

Zīmols: Hager

GTIN: 3250612258765

Kustību sensors

ETIM dati:

Modelis	Kustības sensors
Sensora tips	Pasīvais infrasarkanais
Ar DALI interfeisu	Nē
Pastāvīga gaismas kontrole	Nē
HVAC vadība	Nē
Piespiedu ieslēgšana	Nē
Piespiedu izslēgšana	Nē
Dzīvnieku zona	Nē
Aizsardzība pret šļūšanu	Nē
Tīklojams	Jā
Skenēšanas leņķis	360 °
Optimāls montāžas augstums	4 m
Kāpņu uzraudzība	Nē
Tīlta slēdzis	Nē
Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem	6 m
Maksimālais klātbūtnes diapazons	12.5 m ²
Maksimālais pārraides diapazons frontāli	6 m
Piemērots bezvadu pārraidei	Nē
Attālināta darbība	Jā
Ar tālvadības pulti	Nē
Reakcijas vērtības jutība ir regulējama	Jā
Reakcijas vērtības spilgtums regulējams	Jā
Ar signāla bloku	Nē
Atbildes vērtības spilgtuma noteikšanas funkcija	Jā
Dim funkcija ar dimmera pamatelementu	Nē
Piemērots griestu montāžai	Jā
Virsmas apdare	Mets
Antibakteriāla ārstēšana	Nē
RAL numurs (līdzīgs)	9001
Sprieguma tips	Mainītrāvas
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Minimālais ieslēgšanas laiks	5 s
Maksimālais darba cikls	30 min
Izslēgšanas aizkave	0 s
Ieslēgšanas aizkave	0 s
Noteikšanas leņķis horizontāli	360 ° - 360 °
Pagriežamā diapazona sensors, horizontāls	360 ° - 360 °
Atbildes vērtības spilgtums	5 lx - 1000 lx
Pārslēgšanas jauda	2300 W
Maks. pārslēgšanas jaudas LED	400 W
Piemērots C slodzei	Jā
Temperatūra	-5 °C - 45 °C

Komutācijas zonu skaits	1
Maksimālā sākuma strāva	10 A
Minimālā sākuma strāva	0 A
Apakšstacijas ieeja	Jā
Platums	100 mm
Augstums	61 mm
Dziļums	100 mm
Diametrs	100 mm
Iebūvēts platums	0 mm
Iebūvēts dziļums	0 mm
Iebūvētais garums	0 mm
Iebūvētais diametrs	0 mm
Iebūvētās uzstādīšanas kārbas minimālais dziļums	0 mm
Saderīgs ar Apple HomeKit	Nē
Saderīgs ar Google asistentu	Nē
Savietojams ar Amazon Alexa	Nē
Pieejams IFTTT atbalsts	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

