



EE805A

#### Kustību sensors

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250612258758

Kustību sensors

#### ETIM dati:

Sensora tips	Pasīvais infrasarkanais
Ar DALI interfeisu	Nē
Pastāvīga gaismas kontrole	Nē
HVAC vadība	Nē
Piespiedu ieslēgšana	Nē
Piespiedu izslēgšana	Nē
Dzīvnieku zona	Nē
Aizsardzība pret šļūšanu	Nē
Tīklojams	Jā
Skenēšanas leņķis	360 °
Optimāls montāžas augstums	4 m
Kāpņu uzraudzība	Nē
Tilta slēdzis	Nē
Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem	6 m
Maksimālais klātbūtnes diapazons	12.5 m <sup>2</sup>
Maksimālais pārraides diapazons frontāli	6 m
Piemērots bezvadu pārraidei	Nē
Attālināta darbība	Jā
Ar tālvadības pulti	Nē
Reakcijas vērtības jutība ir regulējama	Jā
Reakcijas vērtības spilgtums regulējams	Jā
Ar signāla bloku	Nē
Atbildes vērtības spilgtuma noteikšanas funkcija	Jā
Dim funkcija ar dimmera pamatelementu	Nē
Piemērots griestu montāžai	Nē
Virsmas apdare	Mets
Antibakteriāla ārstēšana	Nē
RAL numurs (līdzīgs)	9001
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Minimālais ieslēgšanas laiks	5 s
Maksimālais darba cikls	30 min
Izslēgšanas aizkave	0 s
Ieslēgšanas aizkave	0 s
Noteikšanas leņķis horizontāli	360 ° - 360 °
Pagriežamā diapazona sensors, horizontāls	360 ° - 360 °
Atbildes vērtības spilgtums	5 lx - 1000 lx
Pārslēgšanas jauda	2300 W
Maks. pārslēgšanas jaudas LED	400 W
Piemērots C slodzei	Jā
Temperatūra	-5 °C - 45 °C
Komutācijas zonu skaits	1

Maksimālā sākuma strāva	10 A
Minimālā sākuma strāva	0 A
Apakšstacijas ieeja	Jā
Platums	90 mm
Augstums	61 mm
Dziļums	75 mm
Diametrs	90 mm
Iebūvēts platums	0 mm
Iebūvēts dziļums	55 mm
Iebūvētais garums	0 mm
Iebūvēts diametrs	75 mm
Iebūvētās uzstādīšanas kārbas minimālais dziļums	70 mm
Saderīgs ar Apple HomeKit	Nē
Saderīgs ar Google asistentu	Nē
Savietojams ar Amazon Alexa	Nē
Pieejams IFTTT atbalsts	Nē

**Apstiprinājumi / marķējumi:**

