



EER501

### Kustības sensors 360o, iebūvējams, darbības rādiuss 10m, balts

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250612256228

Kustības sensors 360o, iebūvējams, darbības rādiuss 10m, balts

#### ETIM dati:

Modelis	Klātbūtnes detektors
Sensora tips	Pasīvais infrasarkanais
Ar DALI interfeisu	Nē
Pastāvīga gaismas kontrole	Nē
HVAC vadība	Nē
Piespiedu ieslēgšana	Nē
Piespiedu izslēgšana	Nē
Dzīvnieku zona	Nē
Aizsardzība pret šļūšanu	Nē
Tīklojams	Jā
Skenēšanas leņķis	360 °
Optimāls montāžas augstums	2.5 m
Kāpņu uzraudzība	Nē
Tilta slēdzis	Nē
Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem	5 m
Maksimālais klātbūtnes diapazons	20 m²
Maksimālais pārraides diapazons frontāli	2.5 m
Piemērots bezvadu pārraidei	Nē
Attālināta darbība	Jā
Ar tālvadības pulti	Jā
Reakcijas vērtības jutība ir regulējama	Jā
Reakcijas vērtības spilgtums regulējams	Jā
Ar signāla bloku	Nē
Atbildes vērtības spilgtuma noteikšanas funkcija	Jā
Dim funkcija ar dimmera pamatelementu	Nē
Montāžas metode	Iebūvēts
Piemērots griestu montāžai	Nē
Savienojuma veids	Iespiežamā skava
Materiāls	Plastmasas
Materiālu kvalitāte	Termoplastisks
Bez halogēna	Jā
Virsmas aizsardzība	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Spīdīgs
Antibakteriāla ārstēšana	Nē
Krāsa	Balts
RAL numurs (līdzīgs)	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP41
Triecienizturība	IK04
Sprieguma tips	Mainītrāvas
Biežums	50 Hz - 50 Hz
Minimālais ieslēgšanas laiks	2 s
Maksimālais darba cikls	60 min

Izslēgšanas aizkave	0 s
Ieslēgšanas aizkave	0 s
Noteikšanas leņķis horizontāli	360 ° - 360 °
Pagriežamā diapazona sensors, horizontāls	0 ° - 0 °
Pagriežamā diapazona sensors, vertikāls	0 ° - 0 °
Atbildes vērtības spilgtums	5 lx - 2000 lx
Pārslēgšanas jauda	0 W
Maks. pārslēgšanas jaudas LED	400 W
Piemērots C slodzei	Nē
Temperatūra	-5 °C - 45 °C
Komutācijas zonu skaits	1
Minimālā sākuma strāva	0 A
Apakšstacijas ieeja	Jā
Ar akustisko sensoru	Nē
Augstums	86 mm
Dziļums	71 mm
Diametrs	62 mm
Iebūvēts platums	0 mm
Iebūvēts dziļums	73 mm
Iebūvētais garums	0 mm
Iebūvēts diametrs	50 mm
Iebūvētās uzstādīšanas kārbas minimālais dziļums	0 mm
Ar savienojuma kabeli	Nē
Saderīgs ar Apple HomeKit	Nē
Saderīgs ar Google asistentu	Nē
Savietojams ar Amazon Alexa	Nē
Pieejams IFTTT atbalsts	Nē

**Apstiprinājumi / marķējumi:**

