



EMN001

Porrasvaloajastin 30s - 10 min, 1 sulkeutuva kosketin 16A, 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612339969

Sähkönumero: 2614237

Porrasvaloajastin 30s - 10 min, 1 sulkeutuva kosketin 16A, koko 1 moduuli. Porrasvaloajastin hiljaisella käyntiäänellä. Käyttö valaistuksen kytkemiseksi päälle rajoitetuksi ajaksi. Releen kytkentä 3- tai 4-johdinkytkennällä mahdollista. Kytkentätapa tunnistetaan automaattisesti. Laite on varustettu etupinnan kytkimellä toimintatilan valitsemiseksi. Käytettävissä olevat tilat: automaattinen painikeohjattu ja valaistus pysyvästi päällä (pakko-ohjaus). Aikarele soveltuu jälkiasennettavien LED-lamppujen ohjaukseen 400 W tehoon asti nolapistekytkentätoiminnon ansiosta (ver. 2019 alkaen). Ohjauspiirin lepokuormitettavuus maksimissaan 100 mA.

Vanha sähkönumero: 3577201

ETIM-tiedot:

Toiminto	elektroninen
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjausjännite 1	230 V - 230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	230 V - 230 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Päästöhidastusaika	0.5 min - 10 min
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu)	100 mA
Kytkentätapa	3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus	ei ole
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa	ei
Toistuva	jälkiasennettavissa
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma maks.	3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	1000 VA
Max. kytkentäteho LED	400 W

Hyväksynnot / merkinnät:

