



EMN005

Porrasvaloajastin monitoimi 30s - 10 min, 1 sulkeutuva kosketin 16A, 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612339952

Sähkönumero: 2614238

Porrasvaloajastin DIN siivousviive- ja katkaisuvaroitustilätoiminnoilla käytävä- ja porrasvalojen ohjaamiseksi käytäväpainikkeilla tai tunnistimilta saatavilla impulssiohjeilla. Lisätoimintojen valinta käyttöön tuotteen sivulla olevalla valintapyörällä.

Käyttöjännite 230V~

Taajuus 50/60Hz

Koskettimen arvo 16A 250V AC1

Nimellisvirta 16A

230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 2300W

Loistelamput:

- rinnankompensoitu 1000VA

Viiveaika, säädettävä 30s ... 10min

Poiskytkennän esivaroitus 40s

Päällekytkentäaika (EL) 100%

Käyttölämpötila -10 ... +55°C

Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 1,5 ... 2,5mm²;

Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1,5 ... 2,5mm²;

Moduulikoko DIN 1mod.

Nollajohdin tarvitaan! Elektronisille liitäntälaitteille ja pienisloistelampuille suurella päällekytkentävirralla, käytä kytkentävirralla rajoittimia tyyppi 185. Asuinrakennuksissa, normia DIN 18015-2 noudatettaessa, tulee porraskäytävien valaistuksen automaattiseen poiskytkentään yhdistää katkaisuvaroitustoiminto.

- katkaisuvaroituksella, vilkkuttaa 40, 30 sekuntia ennen pois kytkentää
- potentiometrillä ajastintoimintojen asetteluun: Automaatti nen/Automaatti nen katkaisuvaroituksella/Automaattinen valittavalla pitkäaikaiskäytöllä (1 h)/Automaattinen valittavalla pitkäaikaiskäytöllä (1 h) ja katkaisuvaroituksella
- sulkeutuva kosketin
- liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
- erittäin hiljainen
- 3- ja 4-johdinpireille (automaattinen tunnistus)

Vanhan sähkönumero: 3577202

ETIM-tiedot:

Toiminto	elektroninen
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjaujännite 1	230 V - 230 V
Ohjaujännite 1:n tyyppi	AC
Ohjaujännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjaujännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz

Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Maksimikytkevirta (cos phi = 0.6)	16 A
Päästöhidastusaika	0.5 min - 10 min
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu)	100 mA
Kytkentätapa	3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitusta	vilkkuva
Toistuva	jälkiasennettavissa
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma maks.	3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	1000 VA
Max. kytkentäteho LED	400 W

Hyväksynät / merkinnät:

