



HAD412

### Koormuslüliti 4P, 125A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613140465

4-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 125 A on mõeldud elektriahelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks lahtiühendamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile, pakkudes paindlikku kasutust erinevates elektrikilpides ja juhtimissüsteemides. Otse seadmele kinnitatav käepide võimaldab mugavat käsitlemist ning on lukustatav OFF-asendisse. Seade võimaldab lülitamist koormuse all ning tagab turvalise eraldusfunktsiooni kõikides madalpingeahelates.

#### ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	125 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	100 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	125 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	2.75 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	56 kW
Toite lülitamine 400 V juures	82 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu I <sub>Q</sub>	25 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kinnitused / märgistused:

