



HCF980H

### Koormuslüliti h1600, 3P, 1250A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613363253

h1600 seeria koormuslüliti on loodud suure voolukoormusega elektripaigaldiste ja jaotusvõrkude ohutuks lülitamiseks ning eraldamiseks. 3-pooluseline lüliti nimivooluga 1250 A sobib kasutamiseks nii tööstus- kui ka energiapaigaldistes, kus on oluline töökindlus ja kõrge elektriline vastupidavus. Seade toetab tööpinget vahemikus 220–690 V AC ning nimilist isolatsioonipinget kuni 800 V. Kiire reageerimisaeg (10 ms) tagab turvalise ja efektiivse töö ka nõudlikes tingimustes.

#### ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge U <sub>e</sub> AC	690 V
Nimitööpinge	220 V - 690 V
Hinnatud püsivool I <sub>u</sub>	1250 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	1250 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	15 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	562 kW
Toite lülitamine 400 V juures	822 kW
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Jah
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Lukustatav	Jah
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP40
Laius	210 mm
Kõrgus	570 mm
Sügavus	191 mm

Kinnitused / märgistused:

