



HIM406

### Ümberlülitit 4P, 63A, 8 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613140564

4-pooluseline (3P+N) ümberlülitit nimivooluga 63 A on mõeldud kahe toiteallika turvaliseks ümberlülitamiseks madalpingepaigaldistes. Lülitit sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoite vaheliseks ümberlülituseks. Seade on varustatud pöördkäepidemega ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja ohutut ümberlülitamist. Otse seadmele kinnitatud käepide on lukustatav OFF-asendisse tabalukuga, suurendades ohutust hooldus- ja teenindustööde ajal. Ümberlülitit sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile ning võtab kilbis 8 moodulikohta. Vajadusel saab standardkäepideme asendada lisavarustusena saadava uksekäepideme ja võlliga.

#### ETIM-teave:

Põhilülitit versioon	Jah
Versioon hooldus-/teenindustlülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimivõpinge U <sub>e</sub> AC	415 V
Nimivõpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool I <sub>u</sub>	63 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	63 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	63 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.5 kA
Nimivõimsus AC-23 juures, 400 V	28 kW
Toite lülitamine 400 V juures	41 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu I <sub>Q</sub>	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kinnitused / märgistused:

