



HIM408

Ümberlülit 4P, 80A, 8 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250613140571

4-pooluseline (3P+N) ümberlülit nimivooluga 80 A on mõeldud kahe toiteallika turvaliseks ümberlülitamiseks madalpingepaigaldistes. Lülit sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoite vaheliseks ümberlülituseks. Seade on varustatud pöördkäepidemega ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja ohutut ümberlülitamist. Otse seadmele kinnitatud käepide on lukustatav OFF-asendisse tabalukuga, suurendades ohutust hooldus- ja teenindustööde ajal. Ümberlülit sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile ning võtab kilbis 8 moodulikohta. Vajadusel saab standardkäepideme asendada lisavarustusena saadava uksekäepideme ja völliiga.

ETIM-teave:

Põhilülit versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimistöpinge Ue AC	415 V
Nimistöpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	80 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	80 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	80 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.5 kA
Nimistöövõimsus AC-23 juures, 400 V	36 kW
Toite lülitamine 400 V juures	52 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikül	IP20

Kinnitused / märgistused:

