



HNB125H

Kaitselüliti x250, 3P, 80-100-125A, 40kA, reguleeritav**Bränd:** Hager**GTIN:** 3250613347741

Kompaktkaitselüliti x250, 3-pooluseline, on mõeldud elektripaigaldiste ja jaotussüsteemide töökindlaks kaitseks. Reguleeritav nimivool vahemikus 80 - 100 - 125A võimaldab seadet täpselt kohandada vastavalt konkreetse rakenduse vajadustele. Kaitselüliti on varustatud reguleeritava termilise väljalülitusega ($0,63 - 0,8 - 1 \times I_n$), mis tagab täpse ülekoormuskaitse, ning reguleeritava magnetväljalülitusega ($6 - 8 - 10 - 13 \times I_n$), mis võimaldab kohandada lühisekaitse taset vastavalt süsteemi nõuetele. Katkestusvõime 40kA tagab töökindla toimimise ka suuremate lühisvoolude korral. Seade on varustatud mehaanilise testnupuga, mis võimaldab lihtsat funktsionaalsuse kontrolli. Paigaldus on ette nähtud paigaldusplaadile või Univers N seadmeväljale, tagades paindliku integreerimise erinevatesse jaotussüsteemidesse. Kaitselüliti funktsionaalsust saab laiendada erinevate lisaseadmetega, võimaldades lahendust kohandada vastavalt paigalduse ja kasutuse eripäradele.

ETIM-teave:

Hinnatud püsivool Iu	125 A
Nimipinge	220 V - 415 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus Icu, 400 V, 50 Hz	40 kA
Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	80 A - 125 A
Reguleerimisvahemik lühiajaline viivitusega lühise vabastamine	0 A - 0 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	750 A - 1625 A
Võimsuskadu	27.7 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Jah
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Ei
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esiküljel
Täielik seade koos kaitseseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Jah

Kinnitused / märgistused: