



HNB201H

### Effektbryter termisk - magnetisk, just. 4x126 - 200A (I<sub>r</sub> 0,63-0,8-1xI<sub>n</sub>) I<sub>k</sub> 40kA

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250613347819

**Elnummer:** 4370058

Norm, EN60947-2: Effektbrytere serie h3 x250 (250A bryterhus), med termisk og magnetisk frakobling, 3 og 4-poler. Merkestrøm I<sub>n</sub> 100, 125, 160, 200 og 250A. Justerbar I<sub>r</sub> fra 0,63 til 1 x I<sub>n</sub> (trinn 0,63 - 0,8 - 1). Justerbar magnetisk utkobling 6 - 8 -10 - 13 xI<sub>n</sub> ( for I<sub>n</sub> 100-125-160-200A), 5 - 7 - 9 - 11 xI<sub>n</sub> for 250A. Vern i N-leder følger innstilling av I<sub>n</sub>. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Bryte evne I<sub>cu</sub> 40kA. Merkespenning U<sub>e</sub> 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. Kan benyttes i DC systemer. Montering på montasjebralett eller montasjeplate i apparatskap, eller på tilhørende effektbrytermodul med montasjeplate i univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

#### ETIM data:

Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>	200 A
Merkespenningsområde	220 V - 415 V
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I <sub>cu</sub> ved 400 V, 50 Hz	40 kA
Innstillingsområde for overlastutløser	125 A - 200 A
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser	0 A - 0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser	1200 A - 2600 A
Effekttap	24.8 W
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern	Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Egnet for montasje på DIN-skinne	Nei
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Utløsermelder tilgjengelig	Nei
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenheter	Ja
Integrert motordrift	Nei
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP40

#### Godkjenninger:

