TOOTELEHT
HNF981H



HNF981H

Kaitselüliti h1600, 4P, 1250A, 50kA, LSI

Bränd: Hager
GTIN: 3250613349912

h1600 seeria kompaktkaitselüliti on loodud generaatorite, elektripaigaldiste ja jaotusvõrkude usaldusväärseks kaitsmiseks suuremate voolukoormuste korral. 4-pooluseline lüliti nimivooluga 1250 A ja katkestusvõimega 50 kA on varustatud elektroonilise LSI-kaitsereleega, mis võimaldab kaitseparameetreid täpselt seadistada vastavalt rakenduse vajadustele. Seadistatavad funktsioonid hõlmavad:

- L – aeglane ülekoormuskaitse
- S – viivitusega lühisekaitse
- I – kohene lühisekaitse

Aeglase väljalülituse seadistusvahemik on 0,4–1 × In ning kiire ja kohene väljalülitus on seadistatavad vastavalt kaitsekõverale. Kaitselüliti sobib paigaldamiseks paigaldusplaadile või univers N süsteemi. Käepideme järgi on selgelt eristatavad töörežiimid: sees, väljas ja rakendatud. Standardvarustuses on seade varustatud ühenduslaiendustega ning mehaanilise testnupuga seadme töö kontrollimiseks. Funktsionaalsust saab laiendada erinevate lisatarvikutega vastavalt konkreetse paigalduse vajadustele.

ETIM-teave:

Hinnatud püsivool Iu	1250 A
Nimipinge	220 V - 690 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus Icu, 400 V, 50 Hz	50 kA
Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	500 A - 1250 A
Reguleerimisvahemik lühiajaline viivitusega lühise vabastamine	0 A - 0 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	7000 A - 15000 A
Võimsuskadu	187.5 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Ei
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Ei
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	4
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esikülg
Täielik seade koos kaitseseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Jah

Kinnitused / märgistused:

