



HNW250JR

Kaitselüliti h3+ P630, LSI, 3P, 250A, 40kA

Bränd: Hager

GTIN: 3250613198398

Kompaktkaitselüliti h3+ P630, 3-pooluseline, on mõeldud elektripaigaldiste ja -võrkude kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60947-2 ning sobib kasutamiseks kuni 250 A nimivooluga rakendustes. Elektrooniline LSI vabasti võimaldab paindlikku seadistamist (I_r, I_{sd}, I_i) ning ajaviiteid ülekoormus- ja lühisekaitseks. Integreeritud LED-indikaatorid annavad selge ülevaate seadme tööolekust, koormusest ja võimalikest riketest. Kaitseülilil on lukustatav ON/OFF asend, testnupp, eelhäire kontakt (aktiveerub >90% koormusel) ning võimalus lisaseadmete paigaldamiseks. Sobib hästi tööstus- ja jaotusrakendustesse, kus on oluline töökindlus ja täpne kaitse.

ETIM-teave:

Hinnatud püsivool lu	250 A
Nimipinge	220 V - 690 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus I _{cu} , 400 V, 50 Hz	40 kA
Reguleerimisvahemik lühiajaline viivitusega lühise vabastamine	122.85 A - 2500 A
Võimsuskadu	36.8 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Ei
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Jah
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esikülg
Juhtelemendi tüüp	Lüliti
Täielik seade koostaitsega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Jah
Kaitseaste (IP)	IP40

Kinnitused / märgistused:

