



HR526

Vikavirtasuojarele 30mA-30A viiveasettelulla, 50% ilm., LCD-näytöllä, 3 mod.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613144371

Sähkönumero: 2707356

Vikavirtasuojarele suurivirtaisten piirien vikavirta- ja maavuotovalvontaan. Standardinmukaisuus DIN EN 60947-2, IEC 60755 ja IEC 61008-8. Rele on varustettu viivetoiminnolla, joka aseteltavissa välillä 0,02 - 5 sekuntia. Laukaisuherkkyys on aseteltavissa välillä 30 mA - 30 A, Asennus DIN-kiskolle ja liitäntä erikseen tilattavan summavirtamuuntajan HR7xx/HR8xx kanssa, Vakiolähtökosketin 1 vaihtokosketin 6 A. Nollauspainike ja LCD-näyttö tuotteen etupinnassa.

ETIM-tiedot:

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC	0 V - 0 V
Mitoitusvikavirta	0.03 A - 30 A
Maksimi vetohidastusaika	5000 ms
Säädettävä viive	kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue	230 V

Hyväksynät / merkinnät:

