



HR535

Vikavirtasuojarele 4-kan. 30mA-30A viiveasettelulla, LCD-näytöllä, 3 mod.

Tuotemerkki: Hager

Sähkönumero: 2707357

Vikavirtasuojarele suurivirtaisten piirien vikavirta- ja maavuotovalvontaan. Tuote soveltuu neljän piirin valvontaan yhdellä releellä.

Standardinmukaisuus DIN EN 60947-2, IEC 60755 ja IEC 61008-8. Rele on varustettu viivetoiminnolla, joka aseteltavissa välillä 0,02 - 10 sekuntia. Laukaisuherkkyys on aseteltavissa välillä 30 mA - 30 A, Asennus DIN-kiskolle ja liitäntä erikseen tilattavan summavirtamuuntajan HR7xx/HR8xx kanssa, Vakiolähtökosketin 1 vaihtokosketin 6 A. Nollauspainike ja LCD-näyttö tuotteen etupinnassa.

ETIM-tiedot:

Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 50HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 60HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite DC	0 V - 0 V
Mitoitusvikavirta	0.03 A - 30 A
Maksimi vetohidastusaika	1000 ms
Säädettävä viive	kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue	230 V

Hyväksynnot / merkinnät:

