



HRN-31-2

1vk 16A kaista 48-276 AC/DC hyst.

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188184380

Sähkönumero: 2707291

MonitoimiJännitteen valvontarele, AC/DC- jännitteiden valvontaan

- valvotaan syöttöjännitettä
- valittavissa 10 eri toimintoa potentiometrillä
- Valvottavan jännitteen yläraja asetetaan potentiometrillä (Umax) ja laskee alle alle alarajan (Umin) valitun toiminnan mukaisesti
- Umin arvo asetetaan % Umax arvosta (30-95 %)
- Säädettävä viive 0,5- 10 s lyhytaikaisten jännitepiikkien etc eliminoimiseksi
- Vikatilan muistimahdollisuus (Latch)
- Vikatilan muisti voidaan nollata ulkoisella ohjauksella (R) avulla
- Mittaa jännitteen todellisen tehollisarvon (TRUE RMS)

Katkaisukyky eri lamppukuormille:

- Loisteputki AC5a, 230V/3A (690VA)
- **LED AC5a, ei sovellu**
- Hehkulamppu AC5b 800W

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 48-276 V AC/DC
- Umax: 160-276V
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16 A
- Katkaisukyky 4000 VA/AC1, 384 W/DC1
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	48 V - 276 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaihealijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta	ei
Yksivaiheyljännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheyljännitevalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	ei
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-ylijännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

