



HRN-34

Valvontarele jännite 1vk 16A kaista 6-30VDC hyst.

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188115643

Sähkönumero: 2707225

Valvontarelettä HRN-34 käytetään jännitetason valvontaan tasajännitepiireissä. Valvottu jännite toimii myös laitteen syöttöjännitteenä. Valvottavat jännitetasot yli- ja alijännitteelle voidaan asetella erikseen. Näiden ylittyessä kosketin vaihtaa tilaa. Normaalitylityksessä relekosketin on kiinni tilassa. Kosketin avautuu asetteluarvojen ylittyessä. Tämä yhdistelmä on hyödyllinen kun syötön täysi katkeaminen (valvottu jännite) katsotaan vikatilaksi samaan tapaan kuin jännitteen laskeminen asetteluarvon alapuolelle. Näissä molemmissa tapauksissa lähtökosketin on auki-tilassa.

ETIM-tiedot:

| | |
|--|--------------|
| Sähköisen liitännän tyyppi | vipuliitäntä |
| Irrotettavilla kiinnikkeillä | ei |
| Ulkoisen virtalähde tarpeellinen | ei |
| Jännitearvo 1 | 6 V - 30 V |
| Jännitearvo 2 | 0 V - 0 V |
| Jännitemittauksen alue | DC |
| Jännitteen vastearvo | 0 V - 0 V |
| Yksivaihealijännitevalvonta | ei |
| Kolmivaihealijännitevalvonta | ei |
| Yksivaiheyljännitevalvonta | ei |
| Kolmivaiheyljännitevalvonta | ei |
| Yksivaihehystereesivalvonta | ei |
| Kolmivaihehystereesivalvonta | ei |
| DC-alijännitevalvonta | kyllä |
| DC-ylijännitevalvonta | kyllä |
| DC-jännitehystereesivalvonta | kyllä |
| Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä | 0 s |
| Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä | 10 s |
| Min. säädettävä päästöhidastus | 0 s |
| Maksimi sallittu päästöhidastus | 10 s |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
| Vaihtokoskettimien lukumäärä | 1 |
| Leveys | 17.6 mm |
| Korkeus | 90 mm |
| Syvyys | 64 mm |

Hyväksynät / merkinnät:

