



HRN-43-400V

Valvontarele jännite 2vk 16A ali- ja ylijännite, epäsym, vaihejärjestys ja -vika

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188121316

Sähkönumero: 2707232

Valvontareleillä suojataan kalliita sähkölaitteistoja vaurioilta sähköisten säätöarvojen muuttuessa sähköverkossa sekä jännitemuutosten epäsuorilta vaikutuksilta esim. kylmätilat on varustettu kompressoreilla jotka toimivat sähkömoottorin avulla. Nämä laitteet eivät kestä käyttöhäiriöitä, koska silloin jäähdytysneste palaa kompressoriin ja kylmälaite vaurioituu. Verkkoa valvova rele voi häiriötilanteessa käynnistää samanaikaisesti esimerkiksi varavoimakoneen. Vaihe- ja virranvalvontareleillä suojataan myös kuormia pitkän käynnistymisen aikana tai jos moottorin roottori jumittuu ja on vaarana että siitä aiheutuva ylikuormitus vioittaa laitteistoa. Virranrajoitusreleillä suojataan virtapiirejä ylikuormitukselta kaapelien ja liittymien optimoimiseksi.

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitانت
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Jännitearvo 1	138 V - 276 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaiheijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheijännitevalvonta	kyllä
Yksivaiheijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheijännitevalvonta	kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	kyllä
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-ylijännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

