



HRN-57N.

Valvontarele 3 vaihe+N 1xvk 8A yli/alij./virhe hyst. säädettävä viive

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188129275

Sähkönumero: 2707248

Jännitteenvaltvontarele 3-vaiheinen

- Voit asettaa ylä- ja alarajat erikseen.
- Säädettävä aikaviive eliminoi lyhyet jännitepiikit ja pääjärjestelmän häiriöt.
- Rele ei valvo vaihevikaa
- HRN-57N: syöttö L1, L2, L3-N, mikä tarkoittaa, että rele valvoo myös nollajohtimen vikaa.

Rele valvoo vaihejännitteitä 3-vaiheisesti. Siihen on mahdollista asettaa kaksi toisistaan riippumatonta jännitetasoa ja siksi sillä voidaan valvoa erikseen esimerkiksi yli- ja alijännitettä. Normaali tilassa, kun jännite on asetettujen tasojen sisällä, lähtörele on suljettuna ja punainen LED palaa. Mikäli jännite puuttuu tai putoaa alle asetettujen arvojen, relekosketin katkaisee ja LED palaa (LED ilmaisee vikatilan - vilkkuu kun viive päällä). Mikäli syöttöjännite putoaa alla 60% Un arvon (Uoff alataso) relekosketin katkaisee välittömästi ilman viivettä ja vikatila ilmaistaan punaisella LEDillä. Mikäli viive on päällä ja vikatila ilmenee, viive pysäytetään välittömästi.

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitântä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Jännitearvo 1	0 V - 0 V
Jännitearvo 2	0 V - 0 V
Jännitemittauksen alue	AC
Jännitteen vastearvo	0 V - 0 V
Yksivaihealijännitevalvonta	kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta	kyllä
Yksivaiheyljännitevalvonta	kyllä
Kolmivaiheyljännitevalvonta	kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	kyllä
DC-alijännitevalvonta	ei
DC-yljännitevalvonta	ei
DC-jännitehystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

