



MM506N

Mootorikaitselüliti 3P, 1,0 - 1,6A, 2,5 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250614435195

3-pooluseline mootorikaitselüliti on mõeldud elektrimootorite ja nende toiteahelate kaitsmiseks ülekoormuse, lühise ning faasirikke eest. Seade ühendab endas reguleeritava ülekoormuskaitse ja magnetilise lühisekaitse, tagades mootori töökindla ning ohutu töö erinevates tööstus- ja hooneautomaatika rakendustes. Mootorikaitselüliti on varustatud reguleeritava termomagnetilise vabastiga, mis võimaldab seadistada kaitsevahemiku 1,0–1,6 A vastavalt kaitstava mootori nimivoolule. Sisseehitatud faasirikke tundlikkus aitab vältida mootori kahjustumist ühe faasi kadumisel. Kompaktne konstruktsioon võimaldab paigaldust DIN-liistule või eraldi tellitavasse käivituskorpusesse MZ521N. Vajadusel saab seadet täiendada lisatarvikutega, näiteks abi- ja häirekontaktide ning alapingevabastiga.

ETIM-teave:

Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	1 A - 1.6 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	19.8 A - 29.8 A
Soojuskaitsega	Jah
Faasirikke tundlikkus	Jah
Väljalülitamise tehnika	Termomagnetiline
Nimitööpinge	690 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	1.6 A
Nimitöövõimsus AC-3 juures, 230 V	0.25 kW
Nimitöövõimsus AC-3, 400 V	0.55 kW
Võimsuskadu	5.36 W
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Juhtelemendi tüüp	Pööra nupp
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud abilülitiga	Ei
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Nimilühise lühise murdmisvõimsus LCU 400 V, vahelduvvoolu juures	150 kA
Kaitseaste (IP)	IP20
Kõrgus	140 mm
Laius	45 mm
Sügavus	75 mm

Kinnitused / märgistused:

