



MM507N

Mootorikaitselüliti 3P, 1,6 - 2,4A, 2,5 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250614435201

3-pooluseline mootorikaitselüliti on mõeldud elektrimootorite ja nende toiteahelate kaitsmiseks ülekoormuse, lühise ning faasirikke eest. Seade ühendab endas reguleeritava ülekoormuskaitse ja magnetilise lühisekaitse, tagades mootori töökindla ja ohutu töö erinevates tööstus- ning hooneautomaatika rakendustes. Mootorikaitselüliti on varustatud reguleeritava termomagnetilise vabastiga, mis võimaldab seadistada kaitsevahemiku 1,6–2,4 A vastavalt kaitstava mootori nimivoolule. Sisseehitatud faasirikke tundlikkus aitab vältida mootori kahjustumist ühe faasi kadumisel. Kompaktne konstruktsioon võimaldab paigaldust DIN-liistule või eraldi tellitavasse käivituskorpusesse MZ521N. Vajadusel saab seadet täiendada lisatarvikutega, näiteks abi- ja signaalkontaktide ning ala- või sõltumatu pinge vabastiga.

ETIM-teave:

Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	1.6 A - 2.5 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	31 A - 46.5 A
Soojuskaitsega	Jah
Faasirikke tundlikkus	Jah
Nimitööpinge	690 V - 690 V
Hinnatud püsivoolu	2.5 A
Nimitöövõimsus AC-3 juures, 230 V	0.37 kW
Nimitöövõimsus AC-3, 400 V	0.75 kW
Võimsuskadu	5.16 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud abilülitiga	Ei
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Nimilühise lühise murdmisvõimsus LCU 400 V, vahelduvvoolu juures	150 kA
Kõrgus	140 mm
Laius	45 mm
Sügavus	75 mm

Kinnitused / märgistused:

