



MR-41-UNI

Sysäysrele MR-41 1x vaihtokosketin 16A syöttöjännite 12-240VUC

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188115896

Sähkönumero: 2707132

Elektroniset sysäysreleet Painikeohjatuilla sysäysreleillä voidaan korvata käytäväkytkentään tarvittavat vaihto- ja ristikytkimet valaistushajauksessa. Releet MR-41/UNI, MR-42/UNI muistavat viimeksi päällä olleen tilan syöttöjännitekatkoksen jälkeen. Katkoksen aikana rele on pois päältä ja syötön palautuessa rele kytkeytyy automaattisesti päälle.

MR-41:

- Syöttöjännite: 12 - 240VUC
- Lähtökosketin: 1 x vaihto 16A
- Katkaisukyky: 4000VA/AC1, 384 W/VDC
- Katkaisujännite 250VAC / 24VDC

MR-42 - vaihtoehtoisesti koskettimet kytketään samanaikaisesti tai koskettimet kytkentä portaittain - toiminto valitaan valintapyörällä, F1 lähtökoskettimet toimivat samanaikaisesti ja F2 koskettimet toimivat portaittain. Lähtökosketin: 2x vaihto 16A Syöttöjännite 230VAC tai 12-240V AC/DC 1 moduulia, DIN-kiskokiinnitys

ETIM-tiedot:

Toiminto	elektroninen kytkin
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Ohjausjännite 1	12 V - 240 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC/DC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	0 V - 0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus	0 Hz - 0 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	12 V - 240 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma	1000 W
Loistelamppukuorma maks.	690 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	0 A
Käsiikäyttöinen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

