



REALOBJECTS

PDFReactor®

A problem has occurred

2026-06-06 08:31:53

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12

TUOTEKORTTI

NRT3-1100K



NRT3-1100K

NetysRT 11kVA/10kW varakäyntiaika 5min laskettuna @ 8,0 kW (Sisäisellä akustolla)

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122754811

Sähkönumero: 8401576

Netys RT - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1,1 - 11 kVA Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1- vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella.

Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittaa epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa.

Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointeja. Laitteen mukana tulee aina rakkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC - Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	175 V - 280 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	10000 W
Näennäinen lähtöteho	11000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	220 mm
Leveys	440 mm
Syvyys	650 mm
Paino	84 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	6.3 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	482,6 mm (19") laite
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	2 %
Antotehokerroin	0.91
Kokonaistehokkuus	95.5 %



REALOBJECTS

PDFReactor[®]

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

TUOTEKORTTI

NRT3-1100K



Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

