



PRI-32

### Valvontarele virta 1vk 8A 250VAC säätö 1-20A

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188121965

**Sähkönumero:** 2707214

Valvontarele virta PRI-32

- syöttöjännite 24-240VAC ja 24 VDC
  - säätöalue 1- 20 A
  - hystereesi 5%, kiinteä
  - vaihtokosketin 8 A AC1,
  - katkaisukyky 2000 VA/AC1, 240 W/DC
  - lähdön ilmaisu, punainen LED
  - sisäänrakennettu virtamuunta, joka mittaa sen läpi kytketyn johtimen läpi kulkevan virran. Tämä rakenne vähentää lämpötilaa verrattuna perinteiseen ratkaisuun sisäänrakennetulla shuntilla, kasvataten samalla virta-alueetta 20A asti ja erottaen valvottavan piirin galvaanisesti.
- Valvontareleitä PRI-31 käytetään 1- vaiheisten AC- virtapiirien virtatasojen valvontaan. Asteittainen rajavirta-arvon säätö mahdollistaa sen käytön eri sovelluksissa. Lähtökosketin on auki normaalitilassa. Kun aseteltu rajavirta saavutetaan, relekosketin sulkeutuu.. Palautuessa vikatilasta normaalitilaan, kosketin avautuu hystereesin (5%) ylityksen jälkeen.
- Monijänniteohjauksen ansiosta relettä voidaan käyttää monipuolisesti eri kohteissa. Releellä voidaan valvoa kuormia, joiden syöttö on eri kuin valvontareleen PRI-31 syöttö.

#### ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Virtamitta-alue	1 A - 20 A
Yksivaihealivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaihealivirtavalvonta	ei
Yksivaiheylivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alivirtavalvonta	ei
DC-ylivirtavalvonta	ei
DC-virtahystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	0 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	0 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

