



PRI-51-5A

Valvontarele virta 1 x vk 8A syöttöjännite 24-240VAC ja 24VDC säätöalue 0.5-5A

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188124928

Sähkönumero: 2707210

Valvontarelettä PRI-51 käytetään 1- vaiheisten AC- virtapiirien virtatasojen valvontaan. Asteittainen rajavirta-arvon säätö mahdollistaa sen käytön eri sovelluksissa. Lähtökosketin on auki normaalitilassa. Kun aseteltu rajavirta saavutetaan, relekosketin sulkeutuu asetetun viiveen jälkeen (0,5- 10s). Palautuessa vikatilasta normaalitilaan, kosketin avautuu hystereesin (5%) ylityksen jälkeen.

Monijänniteohjauksen ansiosta relettä voidaan käyttää monipuolisesti eri kohteissa. Releellä voidaan valvoa kuormia, joiden syöttö on eri kuin valvontareleen PRI-51 syöttö.

- säätöalue 0,5-5A, soveltuu käytettäväksi myös virtamuuntajien kanssa
- maks. jatkuva virta 17 A
- säädettävä viive 0,5- 10s
- hystereesi 5%
- lähdön ilmaisu, punainen LED

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 24- 240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitântä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite AC 60 Hz	24 V - 240 V
Virran tyyppi	AC
Virtamitta-alue	0.5 A - 5 A
Yksivaihealivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaihealivirtavalvonta	ei
Yksivaiheylivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alivirtavalvonta	ei
DC-ylivirtavalvonta	ei
DC-virtahystereesivalvonta	ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädettävä päästöhidastus	0.5 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1

Jännitetyyppi (käyttöjännite)

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz

24 V - 240 V

Käyttöjännite 60 Hz

24 V - 240 V

Leveys

17.6 mm

Korkeus

90 mm

Syvyys

64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

