



PRI-53-5A

Virranvalvontarele PRI-53-5 3-vaihe virtamuuntajajilla 2vk 8A DIN

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188142144

Sähkönumero: 2707116

Virranvalvontarele 3.vaiheisten syöttöjen valvontaan (esim. nosturit ja moottorit). Virtarajan asettelu % In-arvoon verrattuna.

- Syöttöjännite: 24 - 240 V AC/DC, galvaanisesti erotettu valvottavan virran piiristä.
- Säädetty viive 0,5- 10s (kun asetettu raja ylitetään).
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 8A
- Katkaisukyky maks 2000 VA/AC1, 8A/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 30V DC
- Säädetty toiminto:
 - Ali (UNDER) - valvoo virran voimakkuuden laskua asetetun arvon (I) alapuolelle.
 - Yli (OVER) - ylittää asetetun arvon (I).
 - Nimellisvirta-arvo 5 A.
 - Mahdollisuus liittää virtamuuntajia releeseen.

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitettä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Virran tyyppi	AC
Virtamitta-alue	0 A - 0 A
Yksivaihealivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaihealivirtavalvonta	kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta	kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	kyllä
DC-alivirtavalvonta	ei
DC-ylivirtavalvonta	ei
DC-virtahystereesivalvonta	ei
Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetty päästöhidastus	0.5 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Leveys	105 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

