



TRE600

LED-valonheitin liiketunnistimella 60W RF-toim., quicklink, puhtaanvalkoinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250617579346
Sähkönumero: 2613369

Tällä liiketunnistimisella valonheittimellä valaiset energiatehokkaasti kotien ja liikekiinteistöjen piha-alueita. Valaistus ala voi olla parhaimmillaan noin 100 m2. Valaistus kytketään päälle automaattisesti, kun tunnistusalueella havaitaan liikettä ja asetteluarvoille annetut raja-arvot täyttyvät. Valo kytkeytyy pois kun liikettä ei enää havaita ja poiskytkentäviive on kulunut. Tehokas 60 W LED-paneeli on helposti suunnattavissa erityisen hyvin pysty- ja vaakasuunnassa kiinnityspintaan nähden. Siten valokeila saadaan helposti osoittamaan oikeaan suunta. Tämä tunnistinvalaisin on varustettu lisäksi langattomalla quicklink-toiminnolla. Sen avulla voit lähettää valonheittimen tunnistimen ohjauskäskyjä myös muille quicklink-toimilaitteille tai vaihtoehtoisesti vastaanottaa muilta quicklink-lähettiläiltä päällekytkentäkäskyjä. Lisäksi quicklink-toiminto mahdollistaa tämän valonheittimen liittäminen osaksi KNX-kotiautomaatiojärjestelmää TR131A-mediakytkimen avulla.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Pintamateriaali	matta
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliittymän	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Eläintunnistus	kyllä
Porraskäytävän valvonta	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	4 m
Tunnistusalueen maksimileveys	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus	12 m
Havainnointialueen halkaisija	16 m
Pystysuuntainen havainnointikulma	100 ° - 100 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Kanavien lukumäärä	1
Vähimmäispäälläoloaika	30 s
Enimmäistyösykli	15 min

Hyväksynät / merkinnät:

