



TXA608D

Kytkentä-/verholähtö 8/4-kanavainen KNX easy, 16A, C-kuorma

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250616048829
Sähkönumero: 2803429

Kytkentäyksikkö/verho-ohjausyksikkö DIN C-kuormille, 16 A

Lähtöyksikkö erillisten yleiskuormien päälle ja pois kytkentään tai rullaverhojen ohjaukseen. Päälle/pois-kytkentä voidaan tehdä per lähtö. Verho-ohjauksen varataan ajosuunnille kaksi lähtöä per kuorma. Tämä DIN-kiskolle asennettava moduuli sisältää integroidun väyläliityntäyksikön, QuickConnect-liittimet lähtöjen ja apujännitteen kytkentään, pikaliittimen KNX-väyläliitäntään sekä merkintäikkunan ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Moduuli on varustettu kanavakohtaisilla käsikäyttöpainikkeilla, joissa on tila-LED kanavan tilan indikointiin. Laite on siirrettävissä käsikäyttötilaan tähän varatun liukukytkimen avulla. Valaistua ohjelmointipainiketta voidaan käyttää laitteen paikantamiseen ja osoitteenantoon ETS-käyttöönnotossa.

Toiminnot: Ohjausvaihtoehdot kanavien kytkentä PÄÄLLE/POIS, porrasvaloajastin katkaisuvaroituksella ja prioriteettiohjaus vastaavalla tilanäytöllä. Automaattinen käyttötila voidaan deaktivoida/aktivoida ja kuormitusta pudottaa kanavan deaktivoinnin kautta korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Kanavaa kohden voidaan asettaa maksimissaan 64 tilannetoimintoa. Rullaverho/kaihdintoiminto ylös/alas-tilassa säleikulman säädöllä, sijoittelutoiminnolla ja säleiden säädöllä prosenttiparametreilla. Tilaobjektit säleiden sijainnille prosentteina ja ylä-/alapäätyasennoille. Pakotettu ohjaus tilanäytöllä ja 3 häilytysobjektia eri prioriteetin ohjauksella. 64 kohtaustoimintoa kanavaa kohti ja säädettävä aurinkosuojatoiminto.

Huomautus: Laite voidaan ohjelmoida easy-käyttöönnototyökalun, easy-konfigurointipalvelimen tai ETS:n (versiosta 4 alkaen) avulla. Noudata rullakaihtimen/kaihdinmoottorin valmistajan ohjeita.

ETIM-tiedot:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Väyläjärjestelmä KNX | kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio | ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | ei |
| Väyläjärjestelmä LON | ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet | ei |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus | ei |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 6 |
| Paikallis-/käsiohjattu | kyllä |
| LED-indikoinnilla | kyllä |
| Digitaalitulojen lukumäärä | 0 |
| Enimmäiskytkentäteho | 11500 W |
| Max. kytkentäteho LED | 414 W |
| Lähtöteho | 2300 W |
| Soveltuu C-kuormalle | kyllä |
| Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä | 8 |
| Enimmäiskytkentävirta | 16 A |
| Nimellisvirta | 16 A |

Mitoituskäyttäjänite
Kytettävissä eri vaiheisiin
Sisältää väyläliitynnän
Irroitettava väylämoduuli
Modulaarisesti laajennettavissa

230 V - 230 V
kyllä
kyllä
ei
ei

Hyväksynät / merkinnät:

