



TXM616D

### KytKentä-/verholähtö 16/8-kanavainen KNX easy, 16A, C-kuorma

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250616048799

**Sähkönumero:** 2803408

KytKentäyksikkö/verho-ohjausyksikkö DIN C-kuormille, 16 A Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC Taajuus 50/60 Hz KytKentävirta kun  $\cos \phi = 0.8$  maks. 16 A 230 V LED-lamput 25 x 18 W LED-lamppujen määrä per kanava maks. 25 Energiansäästölamput 25 x 18 W Pienoisloistelamppujen määrä per kanava maks. 25 230 V hehkulamput 2300 W 230 V halogeenilamput 2300 W Perinteiset muuntajat 1500 VA Elektroniset muuntajat 1500 W Loistelamput: - kompensoimaton 1200 W - rinnankompensoitu 1500 W [200  $\mu$ F] - elektronisella liitäntälaitteella (ELL) 20 x 36 W Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup> Johtimen poikkipinta (lanka) 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup> Mitat (L x K x S) 140 x 90 x 65 mm Moduulikoko DIN 8 mod. Seuraa moottorivalmistajan ohjeita. Yksittäisten kuormien kytKentään tai käyttöjen aktivointiin. - erillisen kuorman kytKentään per lähtökanava tai verholähdön aktivointiin kahdella lähtökanavalla jokainen - mikä tahansa yhdistetty käyttö käytölle ja kytKentätoiminnoille mahdollinen - käsikäyttö voidaan aktivoida 2-tasoisella valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon - valaistulla ohjelmointipainikkeella - Tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen - verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla - turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle - suuri merkintäikkuna - soveltuu eri äärijohtimien kytKentään - integroidulla väyläkytKentäyksiköllä - väyläliityntä kytKentäliittimellä - merkinnöillä

#### ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	8
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Enimmäiskytkentäteho	25300 W
Lähtöteho	2300 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
KytKettävien kontaktien enimmäismäärä	16
Enimmäiskytkentävirta	16 A
Nimellisvirta	16 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
KytKettävissä eri vaiheisiin	kyllä
Sisältää väyläliityntän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Modulaarisesti laajennettavissa	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

