



U4BCOF1MOONT-00

UPS online Masterys BC+ 15kVA 3/1

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122722315

Sähkönumero: 8401488

Masterys BC+ Flex - UPS-laitteet 10 - 40 kVA kiinteä asennus 3/3-liitännällä Kauan odotettu uutuus Masterys BC+ Flex. Saatavilla 3/1 ja 3/3-vaihejärjestyksellä. Uuden sukupolven Masterys BC+ FLEX-tuotesarja on kustannustehokas ratkaisu, joka on helppo määritellä ja tilata. Tämä tuotesarja on suunnattu erityisesti täyttämään julkisen sektorin, kauppojen, kevyen teollisuuden tarpeet ja kaikki kenellä on tilan ahtauden kanssa haasteita. Tuotteiden innovatiivisen kehitystyön tuloksena on otettua huomioon mm. tuotteiden valinnan helppous, koko, teho ja asennus. Tuloksena on helppokäyttöinen ja tehokas tuotesarja kaikkiin vaativiinkin käyttötarkoituksiin. Masterys BC+ FLEX -tuotesarja, 10-40 kVA, 230/400 ja 400/400 Vac-mallit. Laitteiston kustannustehokkaita ominaisuuksia: Flex-malli sarja eliminoi suuren lattiapinta-alan tarpeet Varustettu ulostulon- ja manuaalisen ohituksen kytkimillä jo vakiona. Näyttö voidaan kääntää eri asentoihin helpottaen laitteiston asennuskulmaa. Järeä laturi takaa isonkin akuston nopean latauksen. Helppo asentaa jo olemassaolevan vanhan laitteiston tilalle. Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen ratkaisu. 25 kieltä integroituna näyttöön (mukaan lukien Suomi).

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	320 V - 480 V
Ensiötaajuus	45 Hz - 66 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	3
Lähtöjännite	220 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	13500 W
Näennäinen lähtöteho	15000 VA
USB-liitäntä	ei
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	1375 mm
Leveys	370 mm
Syvyys	770 mm
Paino	269 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	19 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	0.9
Kokonaistehokkuus	95 %
Teho eco-toiminnolla	99 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

