



OFYS-RT-U1000

Varakäyntiaika 4min @720W syöttö/ lähtö 230VAC On-line syöttö C14 lähtö 6xC13

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122770385

Sähkönumero: 8401581

OFYS-RT-U1000 varakäyntiaika 4min laskettuna @720W (Sisäisellä akustolla) syöttö/ ulos 230 VAC On-line Rack/Torni

- syöttöliitin: 1 x C14 IEC320 10A
- lähtöliitin: 6 x C13 IEC320 10A

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	230 V - 240 V
Ensiötaajuus	50 Hz - 50 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	230 V - 230 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 50 Hz
USB-liitäntä	kyllä
RS-232 -liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	89 mm
Leveys	438 mm
Syvyys	310 mm
Paino	10.8 kg
Rakennetyyppi	482,6 mm (19") laite
Tuloliitäntä	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä	6
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä	0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	0
Lähtöliitaintöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E)	0

Hyväksynät / merkinnät:

