



2909

Kiertovalonsäädinrunko 3-40W/20-200W R+LED

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334510055

Sähkönumero: 2613666

Kiertovalonsäädinrunko perus kiertokytkintoiminnolla, 230V hehku- ja halogeenilamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 200 W ja puoliaallon nousevalta reunalta himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 40 W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle ilman laajennusyksikkömahdollisuutta. Keskiölevy ja peitelevy valittava käyttöön halutun kalustesarjan mukaan S.1, Q.x, K.x, R.x.

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	säätönappi
Sovellusohjaus (Bluetooth)	ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	ei
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	ei
Valaistustason muisti	ei
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsikiinnitys
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Läpinäkyvä	ei
Sopii koteloitiluokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
KytKentätapa	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala	0.5 mm ² - 2.5 mm ²
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	50 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	34 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

