




296110

Kiertovalonsäädinrunko 3-100W/20-420W RLC+LED sivuohjaintulolla

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334510147

Sähkönumero: 2613668

Yleiskiertovalonsäädinrunko painokytkintoiminnolla, 230V hehku- ja halogeenilamppujen sekä himmennettävällä muuntajalla varustettujen PJ-halogeenilamppu himmennykseen tehoalueella 20 - 420 W tai himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 100 W tai himmennettävällä muuntajalla varustettujen LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 100 W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle tai kolmijohdinkytkentä N-johdin liitettynä himmennysominaisuuksien parantamiseksi. Himmennyspisteiden lisäys Laajennusmoduulin 296210 tai painikkeen 5036 avulla. Valonsäädinrungossa mahdollisuus himmennystavan valintaan ja minimi/maksimiarvojen säätöön. Keskiölevy valittava käyttöön halutun kalustesarjan mukaan S.I, Q.x, K.x, R.x.

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth)	ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	kyllä
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsikiinnitys
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Läpinäkyvä	ei
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
KytKentätapa	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala	0.5 mm ² - 4 mm ²
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	43 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	27 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

