



41091909

Pistorasia 1-osainen LED-hakuvalolla, ruuvil., S.1/B.x, puhtaanvalkoinen matta

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334364085
Sähkönumero: 2507319

SCHUKO-pistorasia LED-alavalolla - Korotettu kosketussuojaus - Ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 2,5 mm² Varoitus! Tuote erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasioiden kanssa. - lisäetu pistorasian ja suunnistusvalon yhdistelmällä - integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämärällä ja pois kun valaistustaso on riittävä - ruuviliittimillä - LEDillä pitkä käyttöikä - valkoinen LED-valo - ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen

ETIM-tiedot:

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	1
Moduulien lukumäärä	1
Kytettävien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
RAL-numero (vastaava)	9010
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	kyllä
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Laitteen leveys	71 mm

Laitteen korkeus	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynät / merkinnät:

