



41096084

Pistorasia 1-osainen LED-hakuvalolla, ruuvil., Q.x, alumiini samettinen, maalat.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334443384

Sähkönumero: 2507636

SCHUKO-pistorasia LED-hakuvalolla - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 2,5 mm² Varoitus! Tuotteet erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakioistorasiarunkojen ja keskiölevyjen kanssa. - lisäetu pistorasian ja suunnistusvalon yhdistelmällä - integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämärällä ja pois kun valaistustaso on riittävä - LEDillä pitkä käyttöikä - valkoinen LED-valo - ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	1
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytkevä tapa	ruuviliitos
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
Väri	alumiini
RAL-numero (vastaava)	9006
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevala valolla	ei
Hakuvalolla	kyllä
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsi-/ruuvi kiinnitys
Materiaali	muovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	lakattu
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei

Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK05
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	42 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT -tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynnit / merkinnät:

