



41097009

Schuko lizdas su šviesos diodu LED Berker K1, baltas blizgus

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334365815

Schuko lizdas su LED šviesos diodu Berker K1, nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A, šviesos intensyvumas: 0,2 cd (balta spalva), energijos sąnaudos: 0,25W/0,35VA, įjungimo ryškumas: ~2lx/išjungimo ryškumas: ~4lx. Integruotas šviesos jutiklis, kuris įjungia LED lemputę sutemus ir išsijungia kai šviesos pakanka. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio balto blizgaus termoplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 42 mm. RAL 9010 - baltas blizgus.

ETIM duomenys:

Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	1
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	1
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Nav
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Su vaikų apsauga	Taip
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
RAL numeris (gretimas)	9010
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Taip
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Be halogeno	Taip
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Įrenginio plotis	71 mm
Įrenginio aukštis	71 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

Sunkioms sąlygoms pagal VDE

Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

