



41431606

Schuko lizdas su varžtiniu užspaudėju, Berker S1/B3/B7, matinis antracitas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334234159

Schuko lizdas su varžtiniais gnybtais Berker S1/B3/B7, nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio antracito spalvos dažyto termoplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 32 mm. RAL 7021 - antracito matinė.

ETIM duomenys:

Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	1
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	1
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Nav
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Su vaikų apsauga	Ne
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
RAL numeris (gretimas)	7021
Metalo spalva	Ne
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Be halogeno	Taip
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Įrenginio plotis	71 mm
Įrenginio aukštis	71 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	31 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

