



47236086

Schuko lizdas QC "Safety Plus" Berker Q1/Q3/Q7, antracitas matinis

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334380085

Schuko lizdas QC "Safety Plus" Berker Q1/Q3/Q7, nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio antracito spalvos duroplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 32 mm. RAL 7021 - antracito matinė.

ETIM duomenys:

| | |
|--|-------------------------|
| Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus) | 2 |
| Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma) | 0 |
| Su signaline lempa | Ne |
| Vienetų skaičius | 1 |
| Modulinės konstrukcijos modulių skaičius | 1 |
| Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius | 0 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Įspaudas / rodmuo | None |
| Su vyrius turinčiu dangčiu | Ne |
| Su vaikų apsauga | Taip |
| Etiketės vietos / informacijos paviršius | Ne |
| RAL numeris (gretimas) | 7021 |
| Metallic colour | Ne |
| Permatomas | Ne |
| Užrakinamas | Ne |
| Išmetimo mechanizmas | Ne |
| Izoliuotas montavimas | Taip |
| Su funkcijos apšvietimu | Ne |
| Su orientacijos apšvietimu | Ne |
| Apsauga nuo per didelės įtampos | Ne |
| Apsauga nuo grandinės gedimo | Ne |
| Su miniatiūriniu saugikliu | Ne |
| Specialus energijos tiekimas | No special power supply |
| Be halogeno | Taip |
| Paviršiaus tipas | Matt |
| Antibakterinis apdorojimas | Ne |
| Su ciklo praėjimo funkcija | Ne |
| Su įjungimo / išjungimo jungikliu | Ne |
| Sukamas centrinis įdėklas | Ne |
| Nominali srovė | 16 A |
| Nominali įtampa | 250 V |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Įrenginio plotis | 71 mm |
| Įrenginio aukštis | 71 mm |
| Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis | 31 mm |
| Compatible with Apple HomeKit | Ne |
| Compatible with Amazon Alexa | Ne |
| Compatible with Google Assistant | Ne |
| IFTTT support available | Ne |

For heavy conditions according to VDE

Ne

Patvirtinimai / ženklینimas:

