



47429939

Schuko lizdas su rėmeliu ir auto užspaudėju, Berker S1, matinis aliuminis

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334360650

Schuko lizdas 1-vietis komplekte su 1-viečiu rėmeliu QC Berker S1, nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A. Montuojamas į 1-vietę potinkinę dėžutę. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio aliuminio spalvos dažyto termoplasto. Plotis: 80,5 mm. Aukštis: 80,5 mm. Gylis: 32 mm. RAL 9006 - aliuminis matinis.

ETIM duomenys:

Modelis	Aizsargkontaktis CEE 7/3 / CEE 7/4 (F tips)
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	1
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	2
Įspaudas / rodmuo	Nav
Jungties tipas	Iespiežamā skava
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Su vaikų apsauga	Ne
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
Spalva	Alumīnijs
RAL numeris (gretimas)	9006
Metalo spalva	Taip
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Montavimo metodas	Iebūvēts
Tvirtinimo tipas	Montāža ar nagu un skrūvi
Medžiaga	Plastmasas
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Lakots
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 50 Hz

Tinka apsaugos laipsniui (IP)	IP20
Smūgio stiprumas	IK05
Įrenginio plotis	80.5 mm
Įrenginio aukštis	80.5 mm
Įrenginio gylis	41.2 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	31 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

