



47516089

Pistorasia 1-osainen kannella, Q.x, puhtaanvalkoinen samettinen

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334313328

Sähkönumero: 2507611

SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu kostean tilan asennuksiin asennettaessa tiivisteen 10107200 ja IP44-asennuksiin soveltuvien Q.1 tai Q.3 -sarjan peitelevyjien kanssa. - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 V~ Nimellisvirta 16 A Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan - itsesulkeutuvalla saranakannella - merkinnällä - jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	suojavaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	1
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	muu
Kytchentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi	kyllä
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsi-/ruuvi kiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei

Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	47.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynät / merkinnät:

