



47518989

Schuko lizdas QC su dangteliu Berker S1/B3/B7 baltas blizgus

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334280774

Schuko lizdas QC Berker S1/B3/B7 su dangteliu. Nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturintio balto blizgaus duroplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 32 mm. RAL 9010 - balta blizgi.

ETIM duomenys:

Apsauginis kontaktas	Zemėjuma klipi
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Prievadų skaičius USB-A	0
Prievadų skaičius USB-C	0
Vienetų skaičius	1
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	1
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Cits
Su vyrius turinčiu dangčiu	Taip
Su vaikų apsauga	Ne
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
RAL numeris (gretimas)	9010
Metalo spalva	Ne
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Be halogeno	Taip
Paviršiaus tipas	Spīdīgs
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Jungiklio operatoriaus spalva	Balts
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Įrenginio plotis	71 mm
Įrenginio aukštis	71 mm
Įrenginio gylis	47.5 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	35 mm

Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Su "Wi-Fi" signalo kartotuvu	Nė
Su įmontuotu "Bluetooth" garsiakalbiu	Nė
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne
Atitinka JK statybos taisyklių M dalį	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

