



47596099

### Schuko dvigubas lizdas QC "Safety Plus" Berker Q3 baltas matinis

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 4011334451662

Schuko lizdas 2-vietis QC "Safety Plus" Berker Q3. Nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio baltos spalvos duroplasto. Montuojamas į 1-vietę potinkinę dėžutę. Plotis: 80 mm. Aukštis: 120 mm. Gylis: 50 mm. Montavimo gylis: 31 mm. RAL 9010 - balta matinė.

#### ETIM duomenys:

Modelis	Aizsargkontaktas CEE 7/3 / CEE 7/4 (F tips)
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	2
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	2
Įspaudas / rodmuo	Nav
Jungties tipas	Skrūvėjams spailis
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Su vaikų apsauga	Taip
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
Spalva	Balts
RAL numeris (gretimas)	9010
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Montavimo metodas	Iebūvēts
Tvirtinimo tipas	Montāža ar nagu un skrūvi
Medžiaga	Plastmasas
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Tinka apsaugos laipsniui (IP)	IP20

Smūgio stiprumas	IK02
Įrenginio plotis	80 mm
Įrenginio aukštis	120 mm
Įrenginio gylis	42 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	31 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne

**Patvirtinimai / ženklėjimas:**

