



47893502

Pistorasia 1-osainen pinta jousil. lukolla MI IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334395195
Sähkönumero: 2408704

SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vakiosarjoitetulla lukolla, pistorasiapesien kosketussuojauksella
Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C
Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch -liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista - esim. pyykinpesukoneille - 2:lla avaimella - yksi läpivienti kahdelle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle - jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	1
Moduulien lukumäärä	0
Kytkeväiden pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytkentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi	kyllä
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
RAL-numero (vastaava)	9010
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	kyllä
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojauksen	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Kiinnitystapa	ruuvikiinnitys
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA

Laitteen leveys	76 mm
Laitteen korkeus	76 mm
Laitteen syvyys	65 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynät / merkinnät:

