



47893502

Schuko kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus, baltas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334395195

Schuko kištukinis lizdas su atlenkiamu dangteliu, montuojamas ant paviršiaus, baltas.

- Ženklinimo laukas
- Užraktas - tolygus uždarymas
- Patobulinta kontaktinė apsauga
- Su 2 raktais
- Su vienu įvadu 2 kabeliams ir vienu įvadu kabeliui bei vamzdžiui
- Su kištukiniais gnybtais
- Vardinė įtampa: 250 V~
- Vardinė srovė: 16 A
- Darbinė temperatūra: -40 ... +60 °C
- Ženklinimo laukas (P x A: ≈ 50 x 16 mm)

ETIM duomenys:

Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	1
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	0
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Nav
Jungties tipas	Iespiežamā skava
Su vyrius turinčiu dangčiu	Taip
Su vaikų apsauga	Taip
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Taip
RAL numeris (gretimas)	9010
Metalo spalva	Ne
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Taip
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Tvirtinimo tipas	Montāža ar skrūvi
Be halogeno	Taip
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V

Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Nominali gedimo srovė	0 mA
Įrenginio plotis	76 mm
Įrenginio aukštis	76 mm
Įrenginio gylis	65 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

