



85341226

Liiketunnistinpää 1.1m lisätoiminnoin Q,x antrasiitti samettinen

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334382621

Sähkönumero: 2613385

IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m Oletusasennuskorkeus 1,1 m Kantama, etu ≈ 12 m Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m Tunnistus kenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistus pintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! - luontaisesti alhainen energian tarve - muistitoiminnoilla läsnäolon simulointiin - juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi - opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle - painikelukituksella - LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön - käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi - askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit) - µ-prosessoriohjattu käyttötila - painikkeilla päälle/pois/automaattinen - irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

ETIM-tiedot:

Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	kyllä
Ketjutettava	kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	kyllä
Aliryömintäsuojaus	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus	12 m
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	kyllä
Hakuvalolla	ei
Halogeeniton	kyllä
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Vähimmäispäälläoloaika	10 s
Enimmäistyösykli	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
RAL-numero (vastaava)	7021
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

