



85345126

**Radioliiketunnistinpää 1.1m lisätoiminnoin Q.x antrasiitti samettinen**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4011334382638  
**Sähkönumero:** 2803988

Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m langattomalla lähetin- ja vastaanottotoiminnoilla quicklink-radioasennuksiin yhteensopivien nollajohdollisten kojerunkojen kanssa. Voidaan yhdistää myös osaksi parikaapeleloitua KNX-järjestelmää mediakytkimen TRI131A kanssa.

**ETIM-tiedot:**

Väyläjärjestelmä KNX	ei
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Pintamateriaali	matta
RAL-numero (vastaava)	7021
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Ala-aseman sisääntulo	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus	12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma	0 ° - 7 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma	90 ° - 180 °
Kanavien lukumäärä	1
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	1 s
Enimmäistyösykli	180 min

**Hyväksynät / merkinnät:**

