



85346129

Radioliiketunnistinpää 2.2m lisätoiminnoin Q.x puhtaanvalkoinen samettinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334374770
Sähkönumero: 2803989

Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m langattomalla lähetin- ja vastaanottotoiminnoilla quicklink-radioasennuksiin yhteensopivien nollajohdollisten kojerunkojen kanssa. Voidaan yhdistää myös osaksi parikaapeleloituva KNX-järjestelmää mediakytkimen TRI131A kanssa.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	ei
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Pintamateriaali	matta
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliittynän	kyllä
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus	8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma	3 ° - 45 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma	90 ° - 180 °
Kanavien lukumäärä	1
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	1 s
Enimmäistyösykli	180 min

Hyväksynät / merkinnät:

